

長時間運転を可能にする大容量燃料タンク。
しかも19kg軽量ボディで
積み下ろしもラクラク!

静音
設計

軽量
19kg

並列
運転可

USB PD対応
最大60w



High Power GENERATOR

HPG1800iS
INVERTER


WAKITA

長時間運転可能で作業効率アップ。 アウトドアや災害時にも大活躍!

High Power GENERATOR
HPG1800iS
INVERTER

見やすい操作パネル

発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。



大容量・軽量ボディ

大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。また19kgの軽量ボディで移動や車への積み下ろしもラクにできます。



高品質・安定供給

インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給。正弦波インバータによりさまざまな電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍。

USB PDに対応

USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)

※PD給電を行うには市販のPD対応のUSB Type-C ケーブルが必要です。



省エネ設計

燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。



並列運転が可能

用途に応じて2台での並列運転が可能。コードで繋いで最大2倍の出力を引き出せます。

■専用コード(オプション)
※別売り専用コードをご使用ください。

1800VA+1800VA→定格3000VA・最大3600VA



さまざまな
シーン&電化製品に
幅広くご使用
いただけます。



仕様

型 式		HPG1800iS
交流	周波数 (Hz)	50/60切換式
	定格出力 (kVA)	1.8
	最大出力 (kVA)	2.0
	電圧 (V)	100
	電流 (A)	18
直流	電圧 (V)	12
	電流 (A)	8.3
USB	Type-C 電圧 (V)・電流 (A)	5-3/9-3/15-3/20-3
	Type-A 電圧 (V)・電流 (A)	5-3/9-2/12-1.5
エンジン	型番	H100G
	排気量 (cc)	98
	燃料	無鉛ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	7.0
	エンジンオイル容量 (L)	0.35
	スパークプラグ型番	CR6HSB (NGK)
	連続運転可能時	定格負荷時 (h)
寸法	1/4負荷時 (h)	18.2
	全長 (mm)	500
	全幅 (mm)	295
質量 (kg)	全高 (mm)	469
過電流保護装置	DC直	無ヒューズ過電流保護装置
	AC交流	インバータ過負荷保護プログラム制御
騒音値	音響パワーレベルLwA (dB)※1	87

※1 音響パワーレベルLwAの測定環境はISO3744に準ずる試験環境での測定値になります。
※仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

非常時の 備えにも

非常時にも活躍するUSB PDポート付き(最大60W)。インバータ発電機の高品質で安定した電気の供給により、スマートフォンの充電・テレビ・照明器具、家電製品などに使用可能で、災害時や停電時の非常用電源としても最適です。

※使用家電の容量等を確認の上ご使用ください。

